

Yeelight Sensor Nachtlicht für die Steckdose

Ausgestattet mit einem Lichtsensor schaltet sich das Nachtlicht automatisch ein, sobald es dunkel wird und geht wieder aus, sobald es hell wird. Der Ein-/Ausschaltknopf bietet zudem die Möglichkeit, das Licht in helleren Umgebungen manuell einzuschalten und im Dunkeln auszuschalten, wenn kein Bedarf besteht. Die schlichte Form und Farbe verleihen dem Licht ein praktisches Design, dass sich überall einsetzen lässt (z.B. auch für die Beleuchtung unterhalb von Küchenschränken) und ideal als Reiseprodukt verwendet werden kann.



MERKMALE

Lichtsensor
Blendfreies Licht
3 Modi (ON/OFF/AUTO)

FARBE

Weiß

MATERIAL

Lampengehäuse: ABS und PC
Lampenschirm: PC

TYP

Stimmungsleuchte
Innenbereich



Modellkennung	AUT::1435
Produktbezeichnung	Sensor-Nachtlicht für die Steckdose
Abmessungen	Ø 70 mm, H 30 mm
Gewicht	63 g ± 5 g
Lichtstrom (Helligkeit)	2lm
Farbtemperatur	2500 K ± 300 K
Spannung	220-240 V ~ 50/60 Hz 0,01 A
Nennleistung	0,5W
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Betriebsfeuchtigkeit	0-85 % rF
Oberflächentemperatur	≤ 45 °C
Farbwiedergabeindex (Ra)	> 80
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Standby-Leistung	< 0,5W
Lebensdauer	≥ 25 000 Std.
Sensormodul	Lichtsensor
Leuchtmittelwechsel	nicht möglich